


GRUNDIG

SERVICE

INFORMATION TECHNIQUE

Ref : 73720-816.30



GRUNDIG PASSION

CONCERNE : Marquage et equivalences des semi-conducteurs "CHIPS" CMS.

Global : X

N° : 15

Date : 15/03/90

Tableaux des schémas repères 1 à 47, (page 2)

Boitiers repères A à J, (page 2)

Ces repères correspondent aux indications contenues dans la colonne "fig." des tableaux d'équivalences.

TV, Vidéo, HIFI, Car audio...

DESTINATAIRES

Inspecteurs techniques	X
------------------------	---

Ateliers	X
----------	---

Formation	X
-----------	---

STR	X
-----	---

SSA	X
-----	---

Revendeurs	X
------------	---

Partenaires	
-------------	--

Pièces Détachées	X
------------------	---

GRUNDIG FRANCE 33 35 BOULEVARD DE LA PAIX B.P. 204 78104 St GERMAIN EN LAYE CEDEX

Tél. 30 61 30 00 - Téléc : 689231F - C.C.P. PARIS 209 35F - R.C.S. Versailles B612041459 - SIRET 61204145900266 - APE 5804

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 000 DE FRANCS, régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

Réf : 73720-816.30.

SCHEMAS

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47		

BOITIERS

A SOD80C	B SOD80	C SOD80	D SOD87	E SOT23	F SOT23	G SOT143
H SOT89	J SOT223					

TABLEAU N° 1 (Classement par marquage)

Marquage	Type	Désignation	Fig*	Marquage	Type	Désignation	Fig*
A1	BAW 56	DIODE	5 E	C1	BCW 29	TRS PNP	21 E
A2	BAT 18	DIODE	2 E	C2	BCW 30	TRS PNP	20 E
A3	BAT 17	DIODE	2 E	C4	BCW 29R	TRS PNP	21 E
A4	BAV 70	DIODE x2	4 E	C5	BCW 30R	TRS PNP	21 E
A5	BRY 61	TRS UNIJONCTION	46 E	C7	BCF 29	TRS PNP	20 E
A51	BRY 62	THYRISTOR TETROD	47 G	C77	BCF 29R	TRS PNP	21 E
A6	BAS 16	DIODE	2 E	C8	BCF 30	TRS PNP	20 E
A61	BAS 28	DIODE x2	6 G	C9	BCF 30R	TRS PNP	21 E
A7	BAV 99	DIODE x2	3 E	C91	BCV 62	TRS PNP x2	36 G
A8	BAS 19	DIODE	2 E	CAC	BC 868	TRS NPN	15 H
A81	BAS 20	DIODE	2 E	CEC	BC 869	TRS PNP	20 H
A82	BAS 21	DIODE	2 E	D1	BCW 31	TRS NPN	16 E
A91	BAS 17	DIODE	2 E	D2	BCW 32	TRS NPN	15 E
AA	BCW 60A	TRS NPN	15 E	D3	BCW 33	TRS NPN	15 E
AA	BCX 51	TRS PNP	20 H	D4	BCW 31R	TRS NPN	16 E
AB	BCW 60B	TRS NPN	15 E	D5	BCW 32R	TRS NPN	16 E
AC	BCW 60C	TRS NPN	15 E	D6	BCW 33R	TRS NPN	16 E
AC	BCX 51-10	TRS PNP	20 H	D7	BCF 32	TRS NPN	15 E
AD	BCW 60D	TRS NPN	15 E	D77	BCF 32R	TRS NPN	16 E
AD	BCX 51-16	TRS PNP	20 H	D8	BCF 33	TRS NPN	15 E
AE	BCX 52	TRS PNP	20 H	D81	BCF 33R	TRS NPN	16 E
AG	BCX 70G	TRS NPN	15 E	D91	BCV 61	TRS NPN x2	35 G
AH	BCX 70H	TRS NPN	15 E	DA	BF 622	TRS NPN	15 H
AH	BCX 53	TRS PNP	20 H	DB	BF 623	TRS PNP	20 H
AJ	BCX 70J	TRS NPN	15 E	DC	BF 620	TRS NPN	15 H
AK	BCX 70K	TRS NPN	15 E	DF	BF 621	TRS PNP	20 H
AK	BCX 53-10	TRS PNP	20 H	E1	BFS 17	TRS NPN	15 E
AL	BCX 53-16	TRS PNP	20 H	E4	BFS 17R	TRS NPN	16 E
AM	BCX 52-16	TRS PNP	20 H	F1	BFS 18	TRS NPN	15 E
AR1	BSR 40	TRS NPN	15 H	F2	BFS 19	TRS NPN	15 E
AR2	BSR 41	TRS NPN	15 H	F3	BF 840	TRS NPN	15 E
AR3	BSR 42	TRS NPN	15 H	F31	BF 841	TRS NPN	15 E
AR4	BSR 43	TRS NPN	15 H	F4	BFS 18R	TRS NPN	16 E
AS1	BST 50	NPN DARLINGTON	30 H	F5	BFS 19R	TRS NPN	16 E
AS2	BST 51	NPN DARLINGTON	30 H	F8	BF 824	TRS PNP	20 E
AS3	BST 52	NPN DARLINGTON	30 H	FA	BFQ 17	TRS NPN	15 H
AT1	BST 39	TRS NPN	15 H	FB	BFQ 19	TRS NPN	15 H
AT2	BST 40	TRS NPN	15 H	FD	BCV 26	PNP DARLINGTON	23 E
B2	BSV 52	TRS NPN	15 E	FF	BCV 27	PNP DARLINGTON	27 E
B26	BF 570	TRS NPN	15 E	FF	BFQ 18A	TRS NPN	15 H
B4	BSV 52R	TRS NPN	16 E	G1	BFS 20	TRS NPN	15 E
B5	BSR 12	TRS PNP	20 E	G2	BF 550	TRS PNP	20 E
B8	BSR 12R	TRS PNP	21 E	G4	BFS 20R	TRS NPN	16 E
BA	BCW 61A	TRS PNP	20 E	G5	BF 550R	TRS PNP	16 E
BA	BCX 54	TRS NPN	15 H	G6	BF 569	TRS PNP	20 E
BB	BCW 61B	TRS PNP	20 E	G7	BF 579	TRS PNP	20 E
BC	BCW 61C	TRS PNP	20 E	G8	BF 660	TRS PNP	20 E
BC	BCX 54-10	TRS NPN	15 H	G81	BF 660R	TRS PNP	21 E
BD	BCW 61D	TRS PNP	20 E	H1	BCW 69	TRS PNP	20 E
BD	BCX 54-16	TRS NPN	15 H	H2	BCW 70	TRS PNP	20 E
BE	BCX 55	TRS NPN	15 H	H3	BCW 89	TRS PNP	20 E
BG	BCX 71G	TRS PNP	20 E	H31	BCW 89R	TRS PNP	21 E
BG	BCX 55-10	TRS NPN	15 H	H4	BCW 69R	TRS PNP	21 E
BH	BCX 71H	TRS PNP	20 E	H5	BCW 70R	TRS PNP	21 E
BH	BCX 56	TRS NPN	15 H	H7	BCF 70	TRS PNP	20 E
BJ	BCX 71J	TRS PNP	15 E	H71	BCF 70R	TRS PNP	21 E
BK	BCX 71K	TRS PNP	15 E	K1	BCW 71	TRS NPN	15 E
BK	BCX 56-10	TRS NPN	17 J	K2	BCW 72	TRS NPN	15 E
BL	BCX 56-16	TRS NPN	17 J	K3	BCW 81	TRS NPN	15 E
BM	BCX 55-16	TRS NPN	17 J	K31	BCW 81R	TRS NPN	16 E
BR1	BSR 30	TRS PNP	20 H	K4	BCW 71R	TRS NPN	16 E
BR2	BSR 31	TRS PNP	20 H	K5	BCW 72R	TRS NPN	16 E
BR3	BSR 32	TRS PNP	20 H	K7	BCV 71	TRS NPN	15 E
BR4	BSR 33	TRS PNP	20 H	K71	BCV 71R	TRS NPN	16 E
BS1	BST 60	TRS PNP	25 H	K8	BCV 72	TRS NPN	15 E
BS2	BST 61	TRS PNP	25 H	K81	BCV 72R	TRS NPN	16 E
BS3	BST 62	TRS PNP	25 H	K9	BCF 81	TRS NPN	15 E
BT1	BST 15	TRS PNP	20 H	K91	BCF 81R	TRS NPN	16 E
BT2	BST 16	TRS PNP	20 H	KM	BST 80	CANAL N	40 H

TABLEAU N° 1 (Classement par marquage)

Marquage	Type	Désignation	Fig★	Marquage	Type	Désignation	Fig★
KN	BST 84	FET CANAL N	40 H	P6S	PMBFJ 176	FET CANAL P	39 F
KO	BST 86	FET CANAL N	40 H	P6W	PMBFJ 175	FET CANAL P	39 F
L20	BAS 29	DIODE	2 E	P6X	PMBFJ 174	FET CANAL P	39 F
L21	BAS 31	DIODE x2	3 E	P6Y	PMBFJ 177	FET CANAL P	39 F
L22	BAS 35	DIODE x2	5 E	R1	BFR 93	TRS NPN	15 E
L30	BAV 23	DIODE x2	6 G	R2	BFR 93A	TRS NPN	15 E
L4	BAT 54	DIODE x2	2 E	R4	BFR 93R	TRS NPN	16 E
L41	BAT 74	DIODE x2	6 G	R5	BFR 93AR	TRS NPN	16 E
L51	BAS 56	DIODE x2	6 G	S1	BBY 31	DIODE VARICAP	8 E
LM	BST 120	FET CANAL P	42 H	S2	BBY 40	DIODE VARICAP	8 F
LN	BST 122	FET CANAL P	42 H	S6	BF 510	FET CANAL N	37 F
LO	BSR 174	FET CANAL P	39 F	S7	BF 511	FET CANAL N	37 F
LP	BSR 175	FET CANAL P	39 F	S8	BF 512	FET CANAL N	37 F
LQ	BSR 176	FET CANAL P	39 F	S9	BF 513	FET CANAL N	37 F
LR	BSR 177	FET CANAL P	39 F	T1	BCX 17	TRS PNP	20 E
M1	BFR 30	FET CANAL N	38 F	T2	BCX 18	TRS PNP	20 E
M2	BFR 31	FET CANAL N	38 F	T3	BSS 63	TRS PNP	20 E
M3	BFT 46	FET CANAL N	38 F	T4	BCX 17R	TRS PNP	21 E
M31	BSD 20	FET CANAL N	44 G	T5	BCX 18R	TRS PNP	21 E
M32	BSD 22	FET CANAL N	44 G	T6	BSS 63R	TRS PNP	21 E
M4	BSR 56	FET CANAL N	38 F	T7	BSR 15	TRS PNP	20 E
M5	BSR 57	FET CANAL N	38 F	T71	BSR 15R	TRS PNP	21 E
M6	BSR 58	FET CANAL N	38 F	T8	BSR 16	TRS PNP	20 E
M62	PMBF 4391	FET CANAL N	38 F	T81	BSR 16R	TRS PNP	21 E
M63	PMBF 4392	FET CANAL N	38 F	T9	BSR 18	TRS PNP	20 E
M64	PMBF 4393	FET CANAL N	38 F	T91	BSR 18R	TRS PNP	21 E
M74	BSS 83	FET CANAL N	44 G	T92	BSR 18A	TRS PNP	20 E
M83	BF 997	FET CANAL N	45 G	T93	BSR 18AR	TRS PNP	21 E
M86	BF 990A	FET CANAL N	45 G	U1	BCX 19	TRS NPN	15 E
M89	BF 989	FET CANAL N	45 G	U2	BCX 20	TRS NPN	15 E
M91	BF 991	FET CANAL N	45 G	U3	BSS 64	TRS NPN	15 E
M92	BF 992	FET CANAL N	45 G	U4	BCX 19R	TRS NPN	16 E
M92	BF 992/01	FET CANAL N	45 G	U5	BCX 20R	TRS NPN	16 E
M93	BF 994S	FET CANAL N	45 G	U6	BSS 64R	TRS NPN	16 E
M95	BF 996S	FET CANAL N	45 G	U7	BSR 13	TRS NPN	15 E
M97	BFR 101A	FET CANAL N	43 G	U8	BSR 14	TRS NPN	15 E
M98	BFR 101B	FET CANAL N	43 G	U81	BSR 14R	TRS NPN	16 E
N1	BFR 53	TRS NPN	15 E	U9	BSR 17	TRS NPN	15 E
N4	BFR 53R	TRS NPN	16 E	U91	BSR 17R	TRS NPN	16 E
O2	BST 82	FET CANAL N	41 F	U92	BSR 17A	TRS NPN	15 E
P1	BFR 92	TRS NPN	15 E	U93	BSR 17AR	TRS NPN	16 E
P1A	PMBT 3904	TRS NPN	15 E	V1	BFT 25	TRS NPN	15 E
P1B	PMBT 2222	TRS NPN	15 E	V2	BFG 67	TRS NPN	15 E
P1D	PMBTA 42	TRS NPN	15 E	V3	BFG 67	TRS NPN	19 G
P1E	PMBTA 43	TRS NPN	15 E	V4	BFT 25R	TRS NPN	16 E
P1G	PMBTA 06	TRS NPN	15 E	W1	BFT 92	TRS PNP	20 E
P1H	PMBTA 05	TRS NPN	15 E	W4	BFT 92R	TRS PNP	21 E
P1J	PMBT 2369	TRS NPN	15 E	X1	BFT 93	TRS PNP	20 E
P1K	PMBT 6428	TRS NPN	15 E	X4	BFT 93R	TRS PNP	21 E
P1L	PMBT 6429	TRS NPN	15 E	Y1	BZX 84-C11	DIODE ZENER	14 E
P1M	PMBTA 13	NPN DARLINGTON	27 E	Y2	BZX 84-C12	DIODE ZENER	14 E
P1N	PMBTA 14	NPN DARLINGTON	27 E	Y3	BZX 84-C13	DIODE ZENER	14 E
P1P	PMBT 2222A	TRS NPN	15 E	Y4	BZX 84-C15	DIODE ZENER	14 E
P1Y	PMBT 3903	TRS NPN	15 E	Y5	BZX 84-C16	DIODE ZENER	14 E
P2	BFR 92A	TRS NPN	15 E	Y6	BZX 84-C18	DIODE ZENER	14 E
P2A	PMBT 3906	TRS PNP	20 E	Y7	BZX 84-C20	DIODE ZENER	14 E
	PXT 3906			Y8	BZX 84-C22	DIODE ZENER	14 E
				Y9	BZX 84-C24	DIODE ZENER	14 E
P2B	PMBT 2907	TRS PNP	20 E	Y10	BZX 84-C27	DIODE ZENER	14 E
	PXT 3904			Y11	BZX 84-C30	DIODE ZENER	14 E
				Y12	BZX 84-C33	DIODE ZENER	14 E
P2D	PMBTA 92	TRS PNP	20 E	Y13	BZX 84-C36	DIODE ZENER	14 E
P2E	PMBTA 93	TRS PNP	20 E	Y14	BZX 84-C39	DIODE ZENER	14 E
P2F	PMBT 2907A	TRS PNP	20 E	Y15	BZX 84-C43	DIODE ZENER	14 E
P2G	PMBTA 56	TRS PNP	20 E	Y16	BZX 84-C47	DIODE ZENER	14 E
P2H	PMBTA 55	TRS PNP	20 E	Y17	BZX 84-C51	DIODE ZENER	14 E
P2U	PMBTA 63	NPN DARLINGTON	23 E	Y18	BZX 84-C56	DIODE ZENER	14 E
P2V	PMBTA 64	NPN DARLINGTON	23 E	Y19	BZX 84-C62	DIODE ZENER	14 E
P4	BFR 92R	TRS NPN	16 E	Y20	BZX 84-C68	DIODE ZENER	14 E
P5	BFR 92AR	TRS NPN	16 E				

TABLEAU N° 1 (Classement par marquage)

Marquage	Type	Désignation	Fig★	Marquage	Type	Désignation	Fig★
Y21	BZX 84-C75	DIODE ZENER	14 E	4A	BC 859A	TRS PNP	20 E
Z1	BZX 84-C4V7	DIODE ZENER	14 E	4AR	BC 859AR	TRS PNP	21 E
Z2	BZX 84-C5V1	DIODE ZENER	14 E	4B	BC 859B	TRS PNP	20 E
Z3	BZX 84-C5V6	DIODE ZENER	14 E	4BR	BC 859BR	TRS PNP	21 E
Z4	BZX 84-C6V2	DIODE ZENER	14 E	4C	BC 859C	TRS PNP	20 E
Z5	BZX 84-C6V8	DIODE ZENER	14 E	4CR	BC 859CR	TRS PNP	21 E
Z6	BZX 84-C7V5	DIODE ZENER	14 E	4E	BC 860A	TRS PNP	20 E
Z7	BZX 84-C8V2	DIODE ZENER	14 E	4ER	BC 860AR	TRS PNP	21 E
Z8	BZX 84-C9V1	DIODE ZENER	14 E	4F	BC 860B	TRS PNP	20 E
Z9	BZX 84-C10	DIODE ZENER	14 E	4FR	BC 860BR	TRS PNP	21 E
Z11	BZX 84-C2V4	DIODE ZENER	14 E	4G	BC 860C	TRS PNP	20 E
Z12	BZX 84-C2V7	DIODE ZENER	14 E	4GR	BC 860CR	TRS PNP	21 E
Z13	BZX 84-C3V0	DIODE ZENER	14 E	4Y3	BZV 49-C4V3	DIODE ZENER	13 H
Z14	BZX 84-C3V3	DIODE ZENER	14 E	4Y7	BZV 49-C4V7	DIODE ZENER	13 H
Z15	BZX 84-C3V6	DIODE ZENER	14 E	5A	BC 807-16	TRS PNP	20 E
Z16	BZX 84-C3V9	DIODE ZENER	14 E	5AR	BC 807-16R	TRS PNP	21 E
Z17	BZX 84-C4V3	DIODE ZENER	14 E	5B	BC 807-25	TRS PNP	20 E
1A	BC 846A	TRS NPN	15 E	5BR	BC 807-25R	TRS PNP	21 E
1AR	BC 846AR	TRS NPN	16 E	5C	BC 807-40	TRS PNP	20 E
1B	BC 846B	TRS NPN	15 E	5CR	BC 807-40R	TRS PNP	21 E
1BR	BC 846BR	TRS NPN	16 E	5E	BC 808-16	TRS PNP	20 E
1E	BC 847A	TRS NPN	15 E	5ER	BC 808-16R	TRS PNP	21 E
1ER	BC 847AR	TRS NPN	16 E	5F	BC 808-25	TRS PNP	20 E
1F	BC 847B	TRS NPN	15 E	5FR	BC 808-25R	TRS PNP	21 E
1FR	BC 847BR	TRS NPN	16 E	5G	BC 808-40	TRS PNP	20 E
1G	BC 847C	TRS NPN	15 E	5GR	BC 808-40R	TRS PNP	21 E
1GR	BC 847CR	TRS NPN	16 E	5Y1	BZV 49-C5V1	DIODE ZENER	13 H
1J	BC 848A	TRS NPN	15 E	5Y6	BZV 49-C5V6	DIODE ZENER	13 H
1JR	BC 848AR	TRS NPN	16 E	6A	BC 817-16	TRS NPN	15 E
1K	BC 848B	TRS NPN	15 E	6AR	BC 817-16R	TRS NPN	16 E
1KR	BC 848BR	TRS NPN	16 E	6B	BC 817-25	TRS NPN	15 E
1L	BC 848C	TRS NPN	15 E	6BR	BC 817-25R	TRS NPN	16 E
1LR	BC 848CR	TRS NPN	16 E	6C	BC 817-40	TRS NPN	15 E
1V	BF 820	TRS NPN	15 E	6CR	BC 817-40R	TRS NPN	16 E
1W	BF 821	TRS PNP	20 E	6E	BC 818-16	TRS NPN	15 E
1X	BF 822	TRS NPN	15 E	6ER	BC 818-16R	TRS NPN	16 E
1Y	BF 823	TRS PNP	20 E	6F	BC 818-25	TRS NPN	15 E
2B	BC 849B	TRS NPN	15 E	6FR	BC 818-25R	TRS NPN	16 E
2BR	BC 849BR	TRS NPN	16 E	6G	BC 818-40	TRS NPN	15 E
2C	BC 849C	TRS NPN	15 E	6GR	BC 818-40R	TRS NPN	16 E
2CR	BC 849CR	TRS NPN	16 E	6Y2	BZV 49-C6V2	DIODE ZENER	13 H
2F	BC 850B	TRS NPN	15 E	6Y8	BZV 49-C6V8	DIODE ZENER	13 H
2FR	BC 850BR	TRS NPN	16 E	7Y5	BZV 49-C7V5	DIODE ZENER	13 H
2G	BC 850C	TRS NPN	15 E	8Y2	BZV 49-C8V2	DIODE ZENER	13 H
2GR	BC 850CR	TRS NPN	16 E	9Y1	BZV 49-C9V1	DIODE ZENER	13 H
2Y4	BZV 49-C2V4	DIODE ZENER	13 H	10Y	BZV 49-C10	DIODE ZENER	13 H
2Y7	BZV 49-C2V7	DIODE ZENER	13 H	11Y	BZV 49-C11	DIODE ZENER	13 H
3A	BC 856A	TRS PNP	20 E	12Y	BZV 49-C12	DIODE ZENER	13 H
3AR	BC 856AR	TRS PNP	21 E	13Y	BZV 49-C13	DIODE ZENER	13 H
3B	BC 856B	TRS PNP	20 E	15Y	BZV 49-C15	DIODE ZENER	13 H
3BR	BC 856BR	TRS PNP	21 E	16Y	BZV 49-C16	DIODE ZENER	13 H
3E	BC 857A	TRS PNP	20 E	18Y	BZV 49-C18	DIODE ZENER	13 H
3ER	BC 857AR	TRS PNP	21 E	20Y	BZV 49-C20	DIODE ZENER	13 H
3F	BC 857B	TRS PNP	20 E	22Y	BZV 49-C22	DIODE ZENER	13 H
3FR	BC 857BR	TRS PNP	21 E	24Y	BZV 49-C24	DIODE ZENER	13 H
3J	BC 858A	TRS PNP	20 E	27Y	BZV 49-C27	DIODE ZENER	13 H
3JR	BC 858AR	TRS PNP	21 E	30Y	BZV 49-C30	DIODE ZENER	13 H
3G	BC 857C	TRS PNP	20 E	33Y	BZV 49-C33	DIODE ZENER	13 H
3GR	BC 857CR	TRS PNP	21 E	36Y	BZV 49-C36	DIODE ZENER	13 H
3K	BC 858B	TRS PNP	20 E	39Y	BZV 49-C39	DIODE ZENER	13 H
3KR	BC 858BR	TRS PNP	21 E	43Y	BZV 49-C43	DIODE ZENER	13 H
3L	BC 858C	TRS PNP	20 E	47Y	BZV 49-C47	DIODE ZENER	13 H
3LR	BC 858CR	TRS PNP	21 E	51Y	BZV 49-C51	DIODE ZENER	13 H
3Y0	BZV 49-C3V0	DIODE ZENER	13 H	56Y	BZV 49-C56	DIODE ZENER	13 H
3Y3	BZV 49-C3V3	DIODE ZENER	13 H	62Y	BZV 49-C62	DIODE ZENER	13 H
3Y6	BZV 49-C3V6	DIODE ZENER	13 H	68Y	BZV 49-C68	DIODE ZENER	13 H
3Y9	BZV 49-C3V9	DIODE ZENER	13 H	75Y	BZV 49-C75	DIODE ZENER	13 H

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
BA 423L	Bande rouge, vert		1	C	BC 807-40	5C	BC 327-40	20	E
BA 682	Bande rouge	BA482	1	B	BC 807-40R	5CR	BC 327-40	21	E
BA 683	Bandes rouge, orange	BA 483	1	B	BC 808-16	5E	BC 328-16	20	E
BAS 16	A 6	BAW 62, 1N 4148	2	E	BC 808-16R	5ER	BC 328-16	21	E
BAS 17	A 91	BA 314	2	E	BC 808-25	5F	BC 328-25	20	E
BAS 19	A 8	BAV 19	2	E	BC 808-25R	5FR	BC 328-25	21	E
BAS 20	A 81	BAV 20	2	E	BC 808-40	5G	BC 328-40	20	E
BAS 21	A 82	BAV 21	2	E	BC 808-40R	5GR	BC 328-40	21	E
BAS 28	A 61	1N 4148	6	G	BC 817-16	6A	BC 337-16	15	E
BAS 29	L 20	BAX 12	2	E	BC 817-16R	6AR	BC 337-16	16	E
BAS 31	L 21	BAX 12	3	E	BC 817-25	6B	BC 337-25	15	E
BAS 32	Bande noir	1N 4148	1	B	BC 817-25R	6BR	BC 337-25	16	E
BAS 32L			1	A	BC 817-40	6C	BC 337-40	15	E
BAS 35	L 22	BAX 12	5	E	BC 817-40R	6CR	BC 337-40	16	E
BAS 56	L 51	BAV 10	6	G	BC 818-16	6E	BC 338-16	15	E
BAS 85	Bande gris		1	B	BC 818-16R	6ER	BC 338-16	16	E
BAT 17	A 3	BA 480	2	E	BC 818-25	6F	BC 338-25	15	E
BAT 18	A 2	BA 482	2	E	BC 818-25R	6FR	BC 338-25	16	E
BAT 54	L 4	BAT 85	2	E	BC 818-40	6G	BC 338-40	15	E
BAT 54A	L 42	BAT 85(x2)	5	F	BC 818-40R	6GR	BC 338-40	16	E
BAT 54C	L 43	BAT 85(x2)	4	F	BC 846A	1A	BC 546A	15	E
BAT 54S	L 44	BAT 85(x2)	3	F	BC 846AR	1AR	BC 546A	16	E
BAT 74	L 41	BAT 85	6	G	BC 846B	1B	BC 546B	15	E
BAV 23	L 30	BAV 21	6	G	BC 846BR	1BR	BC 546B	16	E
BAV 70	A 4	BAW 62.(x2) 1N 4148 (x2)	4	E	BC 847A	1E	BC 107A	15	E
BAV 99	A 7	BAW 62.(x2) 1N 4148 (x2)	3	E	BC 847AR	1ER	BC 547A		
BAV 100	Bandes vert, noir	BAV 10	1	C	BC 847B	1F	BC 107A	16	E
BAV 101	Bandes vert, marron	BAV 19	1	C	BC 847BR	1FR	BC 547AR		
BAV 102	Bandes vert, rouge	BAV 20	1	C	BC 847C	1G	BC 107B	15	E
BAV 103	Bandes vert, orange	BAV 21	1	C	BC 847CR	1GR	BC 547B	16	E
BAV 105	Bande vert	BAV 10	1	B	BC 848A	1J	BC 547C	15	E
BAW 56	A 1	BAW 62.(x2) 1N 4148(x2)	5	E	BC 848AR	1JR	BC 547C	16	E
BB 215	Bandes blanc, vert	BB 405 B	7	C	BC 848B	1K	BC 108A	15	E
BB 219	Bande blanc	BB 409	7	B	BC 848BR	1KR	BC 548A	16	E
BB 240	Bande blanc		7	A	BC 848C	1L	BC 108B	15	E
BB 241	Bande blanc		7	A	BC 848CR	1LR	BC 108B	16	E
BB 804	S3 point rouge (42 à 43.5 p)		9	F	BC 849B	2B	BC 548C	15	E
BB 804	S3 point jaune (43 à 44.5 p)		9	F	BC 849BR	2BR	BC 109B	16	E
BB 804	S3 point blanc (44 à 45.5 p)		9	F	BC 849C	2C	BC 549B	15	E
BB 804	S3 point vert (45 à 46.5 p)		9	F	BC 849CR	2CR	BC 109C	16	E
BB 804	S3 point bleu (46 à 47.5 p)		9	F	BC 850B	2F	BC 549C	15	E
BBY 31	S1	BB 405	8	E	BC 850BR	2FR	BC 550B	16	E
BBY 39			11	E	BC 850C	2G	BCY59	15	E
BBY 40	S2	BB 809	9	F	BC 850CR	2GR	BC 550C	16	E
BBY 62	S4		6	G	BC 856A	3A	BCY59		
BC 807-16	5A	BC 327-16	20	E	BC 856AR	3AR	BC 550C	16	E
BC 807-16R	5AR	BC 327-16	21	E	BC 856B	3B	BC 556A	20	E
BC 807-25	5B	BC 327-25	20	E			BC 556A	21	E
BC 807-25R	5BR	BC 327-25	21	E			BC 556B	20	E

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
BC 856BR	3BR	BC 556B	21	E	BCF 32R	D 77	BC 109	16	E
BC 857A	3E	BC 177A	20	E			BC 549B		
		BC 557A					BCY 58		
BC 857AR	3ER	BC 177A	21	E	BCF 33	D 8	BC 549C	15	E
		BC 557A					BCY 58		
BC 857B	3F	BC 177B	20	E	BCF 33R	D 81	BC 549C	16	E
		BC 557B					BCY 58		
BC 857BR	3FR	BC 177B	21	E	BCF 70	H 7	BC 560B	20	E
		BC 557B					BCY 79		
BC 857C	3G	BC 557C	20	E	BCF 70R	H 71	BC 560B	21	E
BC 857CR	3GR	BC 557C	21	E			BCY 79		
BC 858A	3J	BC 178A	20	E	BCF 81	K 9	BC 550C	15	E
		BC 558A			BCF 81R	K 91	BC 550C	16	E
BC 858AR	3JR	BC 178A	21	E	BCP 51	AA		22	J
		BC 558A			BCP 51-10	AC		22	J
BC 858B	3K	BC 178B	20	E	BCP 51-16	AD		22	J
		BC 558B			BCP 52	AE		22	J
BC 858BR	3KR	BC 178B	21	E	BCP 52-10	AG		22	J
		BC 558B			BCP 52-16	AM		22	J
BC 858C	3L	BC 558C	20	E	BCP 53	AH		22	J
BC 858CR	3LR	BC 558C	21	E	BCP 53-10	AK		22	J
BC 859A	4A	BC 179A	20	E	BCP 53-16	AL		22	J
		BC 559A			BCP 54	BA		17	J
		BCY 78			BCP 54-10	BC		17	J
BC 859AR	4AR	BC 179A	21	E	BCP 54-16	BD		17	J
		BC 559A			BCP 55	BE		17	J
		BCY 78			BCP 55-10	BG		17	J
BC 859 B	4B	BC 559B	20	E	BCP 55-16	BM		17	J
		BCY 79			BCP 56-6	BJ		17	J
BC 859BR	4BR	BC 559B	21	E	BCP 56-10	BK		17	J
		BCY 79			BCP 56-16	BL		17	J
BC 859C	4C	BC 559C	20	E	BCP 68	CA		17	J
		BCY 79			BCP 69	CE		22	J
BC 859CR	4CR	BC 559C	21	E	BCV 26	FD	BC 516	23	E
		BCY 79			BCV 27	FF	BC 517	27	E
BC 860A	4E	BC 560A	20	E	BCV 28			23	H
		BCY 79			BCV 29			28	H
BC 860AR	4ER	BC 560A	21	E	BCV 46			23	E
		BCY 79			BCV 47			27	E
BC 860B	4 F	BC 560B	20	E	BCV 48			23	H
		BCY 79			BCV 49			28	H
BC 860BR	4 FR	BC 560B	21	E	BCV 61	D 91	BC 547	35	G
		BCY 79			BCV 61A	D 92		35	G
BC 860C	4 G	BC 560C	20	E	BCV 61B	D 93		35	G
		BCY 79			BCV 61C	D 94		35	G
BC 860CR	4 GR	BC 560C	21	E	BCV 62	C 91	BC 557	36	G
		BCY 79			BCV 62A	C 92		36	G
BC 868	CAC	BC 368	15	H	BCV 62B	C 93		36	G
		BD 329			BCV 62C	C 94		36	G
BC 869	CEC	BC 369	20	H	BCV 63	D 95		33	G
		BD 330			BCV 63B	D 96		33	G
BCF 29	C 7	BC 179	20	E	BCV 64	C 95		32	G
		BC 559A			BCV 64B	C 96		32	G
		BCY 78			BCV 65	97		34	G
BCF 29R	C 77	BC 179	21	E	BCV 65B	98		34	G
		BC 559A			BCV 71	K 7	BC 546A	15	E
		BCY 78			BCV 71R	K 71	BC 546A	16	E
BCF 30	C 8	BC 559B	20	E	BCV 72	K 8	BC 546B	15	E
		BCY 78			BCV 72R	K 81	BC 546B	16	E
BCF 30R	C 9	BC 559B	21	E	BCW 29	C 1	BC 178A	20	E
		BCY 78					BC 558A		
BCF 32	D 7	BC 109	15	E	BCW 29R	C 4	BC 178A	21	E
		BC 549B					BC 558A		
		BCY 58			BCW 30	C 2	BC 178B	20	E
							BC 558B		

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
BCW 30R	C 5	BC 178B	21	E	BCX 56-10	BK		15	H
		BC 558B			BCX 56-16	BL		15	H
BCW 31	D.1	BC 108A	15	E	BCX 70G	AG	BC 107A	15	E
		BC 548A					BC 547A		
BCW 31R	D 4	BC 108A	16	E	BCX 70H	AH	BC 107B	15	E
		BC 548A					BC 547B		
BCW 32	D 2	BC 108B	15	E	BCX 70J	AJ	BC 107B	15	E
		BC 548B					BC 547B		
BCW 32R	D 5	BC 108B	16	E	BCX 70K	AK	BC 107C	15	E
		BC 548B					BC 547C		
BCW 33	D 3	BC 108C	15	E	BCX 71G	BG	BC 177A	20	E
		BC 548C					BC 557A		
BCW 33R	D 6	BC 108C	16	E	BCX 71H	BH	BC 177B	20	E
		BC 548C					BC 557B		
BCW 60A	AA	BC 548A	15	E	BCX 71J	BJ	BC 177B	20	E
BCW 60B	AB	BC 548B	15	E			BC 557B		
BCW 60C	AC	BC 548B	15	E	BCX 71K	BK	BC 557C	20	E
BCW 60D	AD	BC 548C	15	E	BF 510	S6	BF 410A	37	F
BCW 61A	BA	BC 558A	20	E	BF 511	S7	BF 410B	37	F
BCW 61B	BB	BC 558B	20	E	BF 512	S8	BF 410C	37	F
BCW 61C	BC	BC 558B	20	E	BF 513	S9	BF 410D	37	F
BCW 61D	BD	BC 558C	20	E	BF 550	G2	BF 450	20	E
BCW 69	H 1	BC 557A	20	E	BF 550R	G5	BF 450	21	E
BCW 69R	H 4	BC 557A	21	E	BF 569	G6	BF 970	20	E
BCW 70	H 2	BC 557B	20	E	BF 570	B26	BF 370	15	E
BCW 70R	H 5	BC 557B	21	E	BF 579	G7	BF 979	20	E
BCW 71	K 1	BC 547A	15	E	BF 620	DC	BF 420	15	H
BCW 71R	K 4	BC 547A	16	E			BF 471		
BCW 72	K 2	BC 547B	15	E			BF 871		
BCW 72R	K 5	BC 547B	16	E	BF 621	DF	BF 421	20	H
BCW 81	K 3	BC 547C	15	E			BF 472		
BCW 81R	K 31	BC 547C	16	E			BF 872		
BCW 89	H 3	BC 556A	20	E	BF 622	DA	BF 422	15	H
BCW 89R	H 31	BC 556A	21	E			BF 469		
BCX 17	T1	BC 327	20	E			BF 869		
BCX 17R	T4	BC 327	21	E	BF 623	DB	BF 423	20	H
BCX 18	T2	BC 328	20	E			BF 470		
BCX 18R	T5	BC 328	21	E			BF 870		
BCX 19	U1	BC 337	15	E	BF 660	G8	BF 606A	20	E
BCX 19R	U4	BC 337	16	E	BF 660R	G81	BF 606A	21	E
BCX 20	U2	BC 338	15	E	BF 720	DC		22	J
BCX 20R	U5	BC 338	16	E	BF 721	DF		22	J
BCX 51	AA	BC 636	20	H	BF 722	DA		22	J
		BD 136			BF 723	DB		22	J
BCX 51-10	AC		20	H	BF 820	1V	BF 420	15	E
BCX 51-16	AD		20	H	BF 821	1W	BF 421	20	E
BCX 52	AE	BC 638	20	H	BF 822	1X	BF 422	15	E
		BD 138			BF 823	1Y	BF 423	20	E
BCX 52-10	AG		20	H	BF 824	F8	BF 324	20	E
BCX 52-16	AM		20	H	BF 840	F3	BF 240	15	E
BCX 53	AH	BC 640	20	H	BF 841	F31	BF 241	15	E
		BD 140			BF 989	M89	BF 960	45	G
BCX 53-10	AK		20	H	BF 990A	M90	BF 980	45	G
BCX 53-16	AL		20	H	BF 991	M91	BF 981	45	G
BCX 54	BA	BC 635	15	H	BF 992	M92	BF 982	45	G
		BD 135			BF 994S	M93	BF 964	45	G
BCX 54-10	BC		15	H	BF 996S	M95	BF 966	45	G
BCX 54-16	BD		15	H	BF 997	M83	BF 965	45	G
BCX 55	BE	BC 637	15	H	BFG 35		BFQ 34T	18	J
		BD 137					BFG 34		
BCX 55-10	BG		15	H	BFG 67	V3	BFG 65	19	J
BCX 55-16	BM		15	H	BFG 97		BFR 96	18	J
BCX 56	BH	BC 639	15	H	BFG 135			18	J
		BD 139			BFG 198			18	J
					BFG 17	FA	BFW 16A	15	H

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
BFG 18A	FF	BFG 34	15	H	BSP 51	AS2	BSP 61	31	J
BFG 19	FB	BFR 96	15	H	BSP 52	AS3	BSP 62	31	J
BFG 67	V2	BFG 65	15	E	BSP 60	BS1		26	J
BFR 30	M1	BFW 11	38	F	BSP 61	BS2		26	J
		BF 245			BSP 62	BS3		26	J
BFR 31	M2	BFW 12	38	F	BSR 12	B5	2N 2894A	20	E
		BF 245			BSR 12R	B8	2N 2894A	21	E
BFR 53	N1	BFW 30	15	E	BSR 13	U7	2N 2222	15	E
		BFW 93					PH 2222		
BFR 53R	N4	BFW 30	16	E	BSR 13R	U71	2N 2222	16	E
		BFW 93					PH 2222		
BFR 92	P1	BFR 90	15	E	BSR 14	U8	2N 2222A	15	E
BFR 92R	P4	BFR 90	16	E			PH 2222A		
BFR 92A	P2	BFR 90	15	E	BSR 14R	U81	2N 2222A	16	E
BFR 92AR	P5	BFR 90	16	E			PH 2222A		
BFR 93	R1	BFR 91	15	E	BSR 15	T7	2N 2907	20	E
BFR 93R	R4	BFR 91	16	E			PH 2907		
BFR 93A	R2	BFR 91	15	E	BSR 15R	T71	2N 2907	21	E
BFR 93AR	R5	BFR 91	16	E			PH 2907		
BFR 101A	M97		43	G	BSR 16	T8	2N 2907A	20	E
BFR 101B	M98		43	G			PH 2907A		
BFS 17	E1	BFY 90	15	E	BSR 16R	T81	2N 2907A	21	E
		BFW 92					PH 2907A		
BFS 17R	E4	BFY 90	16	E	BSR 17	U9	2N 3903	15	E
		BFW 92			BSR 17R	U91	2N 3903	16	E
BFS 18	F1	BF 185	15	E	BSR 17A	U92	2N 3904	15	E
		BF 495			BSR 17AR	U93	2N 3904	16	E
BFS 18R	F4	BF 185	16	E	BSR 18	T9	2N 3905	20	E
		BF 495			BSR 18R	T91	2N 3905	21	E
BFS 19	F2	BF 184	15	E	BSR 18A	T92	2N 3906	20	E
		BF 494			BSR 18AR	T93	2N 3906	21	E
BFS 19R	F5	BF 184	16	E	BSR 19	U35	2N 5550	15	E
		BF 494			BSR 19A	U36	2N 5551	15	E
BFS 20	G1	BF 199	15	E	BSR 20	T35	2N 5400	20	E
BFS 20R	G4	BF 199	16	E	BSR 20A	T36	2N 5401	20	E
BFT 25	V1	BFT 24	15	E	BSR 30	BR1	2N 4030	20	H
BFT 25R	V4	BFT 24	16	E	BSR 31	BR2	2N 4031	20	H
BFT 46	M3	BFW 13	38	F	BSR 32	BR3	2N 4032	20	H
		BF 245			BSR 33	BR4	2N 4033	20	H
BFT 92	W1	BFG 51	20	E	BSR 40	AR1	BSX 46-10	15	H
		BFG 52			BSR 41	AR2	BSX 46-16	15	H
BFT 92R	W4	BFG 51	21	E	BSR 42	AR3	2N 3020	15	H
		BFG 52			BSR 43	AR4	2N 3019	15	H
BFT 93	X1	BFG 23	20	E	BSR 56	M4	2N 4856	38	F
		BFG 24			BSR 57	M5	2N 4857	38	F
BFT 93R	X4	BFG 23	21	E	BSR 58	M6	2N 4858	38	F
		BFG 24			BSR 174	LO		39	F
BRY 61	A5	BRY 39	46	E	BSR 175	LP		39	F
		BRY 56			BSR 176	LQ		39	F
		BRY 39			BSR 177	LR		39	F
BRY 62	A51		47	G	BSS 63	T3	BSS 68	20	E
BSD 20	M31		44	G	BSS 63R	T6	BSS 68	21	E
BSD 22	M32		44	G	BSS 64	U3	BSS 38	15	E
BSP 15	BT1		22	J	BSS 64R	U6	BSS 38	16	E
BSP 16	BT2		22	J	BSS 83	M74		44	G
BSP 19	AT1		17	J	BST 15	BT1	2N 5415	20	H
BSP 20	AT2		17	J	BST 16	BT2	2N 5416	20	H
BSP 30	BR1		22	J	BST 39	AT1		15	H
BSP 31	BR2		22	J	BST 40	AT2		15	H
BSP 32	BR3		22	J	BST 50	AS1	BSR 50, BSS 50	30	H
BSP 33	BR4		22	J			BDX 42		
BSP 40	AR1		17	J	BST 51	AS2	BSR 51, BSS 51	30	H
BSP 41	AR2		17	J			BDX 43		
BSP 42	AR3		17	J	BST 52	AS3	BSR 52, BSS 52	30	H
BSP 43	AR4		17	J			BDX 44		
BSP 50	AS1	BSP 60	31	J					

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
BST 60	BS1	BSR 60, BSS 50 BDX 45	25	H	BZV 49-C43	43Y	BZV 85-C43	13	H
BST 61	BS2	BSR 61, BSS 61 BDX 46	25	H	BZV 49-C47	47Y	BZV 85-C47	13	H
BST 62	BS3	BSR 62, BSS 62 BDX 47	25	H	BZV 49-C51	51Y	BZV 85-C51	13	H
BST 80	KM	BST 70A	40	H	BZV 49-C56	56Y	BZV 85-C56	13	H
BST 82	02	BST 72A	41	F	BZV 49-C62	62Y	BZV 85-C62	13	H
BST 84	KN	BST 74A	40	H	BZV 49-C68	68Y	BZV 85-C68	13	H
BST 86	K0	BST 76A	40	H	BZV 49-C75	75Y	BZV 85-C75	13	H
BST 120	LM		42	H	BZV 55B	Bande jaune	BZX 55B	12	B
BST 122	LN		42	H	(2,4à75V)2% BZV 55C	Bande jaune	BZX 79B	12	B
BSV 52	B2	PH 2369B BSX 20	15	E	(2,4à75V)5% BZV 55F	Bande jaune	BZX 55C	12	B
BSV 52R	B4	PH 2369B BSX 20	16	E	(2,4à75V)3% BZV 80	Bande jaune, noir	BZX 79C	12	B
BYD 17D		BYD 13D	1	D	BZV 81	Bande jaune, marron	BZX 55F	12	C
BYD 17G		BYD 13G	1	D	BZX 84-C2V4	Z11	BZX 79F	12	C
BYD 17J		BYD 13J	1	D	BZX 84-C2V7	Z12	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 17K		BYD 13K	1	D	BZX 84-C3V0	Z13	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 17M		BYD 13M	1	D	BZX 84-C3V3	Z14	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 37D		BYD 33D	1	D	BZX 84-C3V6	Z15	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 37G		BYD 33G	1	D	BZX 84-C3V9	Z16	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 37J		BYD 33J	1	D	BZX 84-C4V3	Z17	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 37K		BYD 33K	1	D	BZX 84-C4V7	Z1	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 37M		BYD 33M	1	D	BZX 84-C5V1	Z2	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77A		BYD 73A	1	D	BZX 84-C5V6	Z3	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77B		BYD 73B	1	D	BZX 84-C6V2	Z4	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77C		BYD 73C	1	D	BZX 84-C6V8	Z5	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77D		BYD 73D	1	D	BZX 84-C7V5	Z6	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77E		BYD 73E	1	D	BZX 84-C8V2	Z7	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77F		BYD 73F	1	D	BZX 84-C9V1	Z8	BZX 55,BZX 79	14	E
BYD 77G		BYD 73G	1	D	BZX 84-C10	Z9	BZX 55,BZX 79	14	E
BZD 27 (7,5à510V)			12	D	BZX 84-C11	Y1	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C2V4	2Y4	BZV 85-C2V4	13	H	BZX 84-C12	Y2	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C2V7	2Y7	BZV 85-C2V7	13	H	BZX 84-C13	Y3	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C3V0	3Y0	BZV 85-C3V0	13	H	BZX 84-C15	Y4	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C3V3	3Y3	BZV 85-C3V3	13	H	BZX 84-C16	Y5	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C3V6	3Y6	BZV 85-C3V6	13	H	BZX 84-C18	Y6	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C3V9	3Y9	BZV 85-C3V9	13	H	BZX 84-C20	Y7	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C4V3	4Y3	BZV 85-C4V3	13	H	BZX 84-C22	Y8	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C4V7	4Y7	BZV 85-C4V7	13	H	BZX 84-C24	Y9	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C5V1	5Y1	BZV 85-C5V1	13	H	BZX 84-C27	Y10	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C5V6	5Y6	BZV 85-C5V6	13	H	BZX 84-C30	Y11	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C6V2	6Y2	BZV 85-C6V2	13	H	BZX 84-C33	Y12	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C6V8	6Y8	BZV 85-C6V8	13	H	BZX 84-C36	Y13	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C7V5	7Y5	BZV 85-C7V5	13	H	BZX 84-C39	Y14	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C8V2	8Y2	BZV 85-C8V2	13	H	BZX 84-C43	Y15	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C9V1	9Y1	BZV 85-C9V1	13	H	BZX 84-C47	Y16	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C10	10Y	BZV 85-C10	13	H	BZX 84-C51	Y17	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C11	11Y	BZV 85-C11	13	H	BZX 84-C56	Y18	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C12	12Y	BZV 85-C12	13	H	BZX 84-C62	Y19	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C13	13Y	BZV 85-C13	13	H	BZX 84-C68	Y20	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C15	15Y	BZV 85-C15	13	H	BZX 84-C75	Y21	BZX 55,BZX 79	14	E
BZV 49-C16	16Y	BZV 85-C16	13	H	KTY 85-110	Bande jaune			B
BZV 49-C18	18Y	BZV 85-C18	13	H	(990-1010Ω)				
BZV 49-C20	20Y	BZV 85-C20	13	H	KTY 85-120	Bande blanc			B
BZV 49-C22	22Y	BZV 85-C22	13	H	(980-1020Ω)	ou vert			
BZV 49-C24	24Y	BZV 85-C24	13	H	KTY 85-121	Bande blanc			B
BZV 49-C27	27Y	BZV 85-C27	13	H	(980-1000Ω)				
BZV 49-C30	30Y	BZV 85-C30	13	H	KTY 85-122	Bande vert			B
BZV 49-C33	33Y	BZV 85-C33	13	H	(1000-1020Ω)				
BZV 49-C36	36Y	BZV 85-C36	13	H	KTY 85-150	Bande noir			B
BZV 49-C39	39Y	BZV 85-C39	13	H	(950-1050Ω)	ou bleu			

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.

TABLEAU 2 (Classement par type)

Type	Marquage	Equivalence	Fig	★	Type	Marquage	Equivalence	Fig	★
KTY 85-151 (950-1000Ω)	Bande noir			B	PZT 2907A	P2F		21	J
KTY 85-152 (1000-1050Ω)	Bande bleu			B	PZT 3904	P1A		17	J
PMBF 4391	M62	2N 4391	38	F	PZT 3906	P2A		22	J
PMBF 4392	M63	2N 4392	38	F	PZTA 13	P1M		31	J
PMBF 4393	M64	2N 4393	38	F	PZTA 14	P1N		31	J
PMBFJ 174	P6		39	F	PZTA 42	P1D		31	J
PMBFJ 175	P6W		39	F	PZTA 43	P1E		17	J
PMBFJ 176	P6S		39	F	PZTA 63	P2U		24	J
PMBFJ 177	P6Y		39	F	PZTA 64	P2V		24	J
PMBT 2222	P1B		15	E	PZTA 92	P2D		22	J
PMBT 2222	P1P		15	E	PZTA 93	P2E		22	J
PMBT 2369	P1J		15	E					
PMBT 2907	P2B		20	E					
PMBT 2907A	P2F		20	E					
PMBT 3903	P1Y		15	E					
PMBT 3904	P1A		15	E					
PMBT 3906	P2A		20	E					
PMBT 4401	P2X		16	F					
PMBT 4403	P2T		21	F					
PMBT 5088	P1Q		16	E					
PMBT 5401	P2L		20	E					
PMBT 5550	P1F		15	E					
PMBT 5551	PGI		15	E					
PMBT 6428	P1K		15	E					
PMBT 6429	P1L		15	E					
PMBTA 05	P1H		15	E					
PMBTA 06	P1G		15	E					
PMBTA 13	P1M		27	E					
PMBTA 14	P1N		27	E					
PMBTA 42	P1D		15	E					
PMBTA 43	P1E		15	E					
PMBTA 55	P2H		20	E					
PMBTA 56	P2G		20	E					
PMBTA 63	P2U		23	E					
PMBTA 64	P2V		23	E					
PMBTA 92	P2D		20	E					
PMBTA 93	P2E		20	E					
PMLL 4148	Bande noir		1	B					
PMLL 4150			1	B					
PMLL 4151			1	B					
PMLL 4153			1	B					
PMLL 4446	Bande noir		1	B					
PMLL 4448	Bande noir		1	B					
PMLL 5225B									
à	Bande jaune		1	B					
PMLL 5267B									
PXT 2222	P1B		1	B					
PXT 2222A	P1B		1	B					
PXT 2907	P2B		20	H					
PXT 2907A	P2F		20	H					
PXT 3904	P1A		15	H					
PXT 3906	P2A		20	H					
PXT 4401	P2X		15	H					
PXT 4403	P2T		20	H					
PXTA 14	P1N		28	H					
PXTA 27			27	H					
PXTA 64	P2V		23	H					
PXTA 77			23	H					
PZT 2222			17	J					
PZT 2222A			17	J					
PZT 2907	P2B		21	J					

AUD1590C

★ Chiffre pour schéma de principe, lettre pour boîtier.